






<b>BP-2002</b> <b>SERİSİ</b> <b>TUR KONTROL</b> <b>SİSTEMLERİ</b>			
	<b>BP-2002 S</b>	<b>BP-2002 LCD</b>	<b>BP-2002 B</b>



<b>PC Bağlantısı</b>	BS-1000 ile kablosuz	RS 232 / USB 2.0	RS 232 / USB 2.0
<b>BLC-30</b>	6 Adet	6 Adet	6 Adet
<b>BLC-35</b>	3 Adet	3 Adet	3 Adet
<b>BHH-01</b>	1 Adet	1 Adet	1 Adet
<b>S/Win Türkçe</b>	1 Adet	1 Adet	1 Adet

	BLC-30	<b>RFID (125 KHz) KONTROL NOKTASI</b>
	BLC-35	<b>RFID (125 KHz) PERSONEL KİMLİK KARTI</b>
	RS232/USB2.0	<b>PC BAĞLANTI KABLOSU</b>
	BS-1000	<b>PC DATA TRANSFER ÜNİTESİ</b>
	BHH-01	<b>DERİ TAŞIMA KILFI</b>

### TEKNİK ÖZELLİKLER

	<b>BP-2002 S</b>	<b>BP-2002 LCD</b>	<b>BP-2002 B</b>
DATA KAPASİTESİ	30.719 Okuma		
OKUMA	RFID (125 KHz)		
ALGILAMA	Doğrudan	Buton ile	
OKUMA BİLGİSİ	Sesli ve Işıklı Uyarı		
ÇALIŞMA VOLTAJI	3,0 V DC	7,2 V DC	
BATARYA ÖMRÜ	500.000 Okuma	700.000 Okuma	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	- 40 / + 70 C°	- 20 / + 70 C°	- 40 / + 70 C°
PC BAĞLANTISI	BS-1000	RS 232 / USB 2.0	
GÖVDE	ÇELİK + ABS KAUCUK	TİTANYUM+MAGNEZYUM ALAŞIMLI ALÜMİNYUM	
İZOLASYON	TÜMÜYLE SU GEÇİRMEZ		
YAZILIM	Türkçe Windows		
YAZILIM KAPASİTE	500.000 Okuma		
RAPORLAMA	Yıl, Ay, Gün, Saat / Tur, Bölge, Nokta, Personel Filtrelemeleri		
UZAK HABERLEŞME	Gerektiğinde Uzaktan Veri Aktarımı ( PSTN / GPRS )		

### UZAKTAN VERİ AKTARIMI

	<b>BS-4000M</b> MERKEZ ÜNİTE	PSTN Telefon şebekesi üzerinden veriyi transfer eder. Okuyucu ve saat ayarlarını uzaktan yapar. Transfer hızı 57,6 Kbps dır. Tüm BP-2002 Serisi tur okuyucularına uyumludur. Data kapasitesi 49.000 okumadır. "HAFIZA DOLU", "HAFIZA BOŞALTILDI", "BAĞLANTI KURULDU", bilgilerini ışıklı ve sesli uyarılarla bildirir.
	<b>BS-4000</b> UZAK ÜNİTE	Veri kaybı yoktur. Aktarılmamış veri sonraki aktarımda gönderilir. Veri aktarımı esnasında okuyucu enerjisini kullanmaz. Okuyucularla kablolu veya kablosuz bağlantı kurar. Tranfer işlemi bittikten sonra kendiliğinden devreden çıkar.